

## Spannungswächter K UW NU 142



### Technische Daten

**Betriebsspannung**

180 ... 240 V AC

**Leistungsaufnahme**

ca. 1 VA

**Verzögerungszeit**

< 1 s

**Spannungsausfall**

180 V AC

**Relaisausgänge**

230 V / 5A / AC

**Umgebungstemperatur**

-20 ... +55 °C

**Gehäusemaße**

B / H / T 23 x 75 x 100 mm

Beschreibung	Bestellhinweis
<p>Der Netz wächter K UW NU 142 überwacht die Netzspannung der 3 Phasen L1, L2, L3 und den Nulleiter. Im Stö rungsfall fällt das Relais nach &lt; 1 Sekunde ab und die LED Stö rung leuchtet</p> <p>Die Bedienungsanleitung steht auf unserer Homepage <a href="http://www.kuhse.de">www.kuhse.de</a> zum Download zur Verfügung.</p>	<p>K UW NU142 : 2W142UU000</p>